BUFFALO

USB 接続 SSD

SSD-PEU3 シリーズ

ユーザーズマニュアル

フォーマット (初期化) について

フォーマットについては、画面で見るマニュアル「フォーマット / メンテナンスガイド」をご覧ください。本書では、手順を記載しておりません。

Q&A　インターネットで当社製品の Q&A 情報を入手できます。
http://buffalo.jp/qa/index.html

本書の使いかた

本書を正しくご活用いただくための表記上の約束ごとを説明します。

表記上の約束

注意マーク .... ⚠注意 に続く説明文は、製品の取り扱いにあたって特に注意すべき事項です。
この注意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与える恐れがあります。

次の動作マーク ...... 次へ に続くページは、次にどこのページへ進めばよいかを記しています。

文中の用語表記

・Windows 搭載パソコンの場合、本書では、次のようなドライブ構成を想定して説明しています。
C: ハードディスク
D:CD-ROM ドライブ

・文中［　］で囲んだ名称は、ダイアログボックスの名称や操作の際に選択するメニュー、ボタン、チェックボックスなどの名称を表しています。


・本書に記載されているハードディスク容量は、1GB ＝ 1000^3byte で計算しています。OS やアプリケーションでは、1GB ＝ 1024^3byte で計算されているため、表示される容量が異なります。

目次

1 各部の名称

各部の名称を説明しています。

各部の名称



USB 端子 (USB 3.0 Micro-B)

パワー・アクセスランプ
点灯［青 / 緑］：電源 ON 時
点滅［青 / 緑］：アクセス時

※青色の場合 → USB 3.0 動作時
緑色の場合 → USB 2.0/1.1 動作時

2 セットアップ

本製品のセットアップ手順を説明しています。

セットアップ

別紙「はじめにお読みください」の手順でセットアップしてください。

セットアップ時の注意

● Windows をお使いの場合、本製品のドライバーがインストールされると、［デバイス マネージャー（デバイス マネージャ）］（※）に次のデバイスが追加されます。

※［デバイス マネージャー（デバイス マネージャ）］は次の方法で表示できます。

Windows 7 ....［スタート］をクリック→［コンピューター］を右クリック→［管理］をクリック→［デバイス マネージャー］をクリック

Windows Vista ....［スタート］をクリック→［コンピュータ］を右クリック→ [管理] をクリック→「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら [続行] をクリック→ [デバイス マネージャ] をクリック

Windows XP....................................［スタート］をクリック→［マイ コンピュータ］を右クリック→［管理］をクリック→［デバイス マネージャ］をクリック

追加場所	追加デバイス名
USB（ユニバーサル シリアル バス）コントローラ	USB 大容量記憶装置
ディスクドライブ	BUFFALO SSD-PEU3 USB Device

3 使用上の注意

使用上の注意

⚠注意 以下のことは絶対に行わないでください。行った場合、データが破損する恐れがあります。

- **●仮想メモリーの保存先に本製品を設定すること**
- **●本製品にアクセスしているときに以下のことを行うこと**
  - **・USB ケーブルや電源ケーブルを抜くこと**
  - **・パソコンの電源スイッチを OFF にすること**
  - **・パソコン本体の省電力モード（スタンバイ、休止状態、スリープなど）に移行すること**
  - **・ログオフ、ログオン、ユーザー切り替えをすること**

- ● お使いのパソコンによっては、パソコンの省電力モードから復帰した場合に遅延書き込みエラーが表示されることがあります。その場合は、パソコンを省電力モードにする前に、本製品を取り外してください。
- ● 本製品を初めて接続した場合、本製品のパワー・アクセスランプが点灯するまでに 20 秒程度かかることがあります。
- ● 本製品にアクセスできないときは、本製品をいったんパソコンから取り外した後、再度接続してください。

  また、スタンバイや休止状態などの省電力モードに移行した場合は、復帰した後にコンピューターに表示されていてもアクセスできないことがあります。
  このような場合、本製品をいったんパソコンから取り外したあと、再度接続してください。
- ● 本製品を複数の領域に分けてご使用になる場合は、ご使用の前にフォーマットしてください。
- ● 本製品を接続した状態で Mac OS を起動すると、認識しない場合があります。その場合は、USB ケーブルを一度取り外し、数秒待ってから再接続してください。
- ● お使いのパソコンによっては、本製品を接続したままパソコンを起動すると、Windows が起動しないことがあります。この場合は、Windows の起動後に本製品を接続してください。
  Windows が起動できない場合、BIOS のブート設定を見直してください。
- ● 本製品はホットプラグに対応しています。
  本製品やパソコンの電源スイッチが ON のときでも USB ケーブルを抜き差しできます。**ただし、本製品にアクセスしているとき（パワー・アクセスランプが点滅しているとき）は、絶対に USB ケーブルを抜かないでください。本製品に記録されたデータが破損する恐れがあります。**
- ● パソコン本体と周辺機器のマニュアルも必ず参照してください。
- ● 本製品から OS を起動することはできません。
- ● 本製品の上や周りに物を置かないでください。
  熱がこもると故障の原因となります。

● Windows 7/Vista/XP 搭載のパソコンで使用する場合、本製品を USB 2.0/1.1USB 端子に接続すると、「 高速 USB デバイスが高速ではない USB ハブに接続されています。（以下略）」と表示される場合があります。そのまま使用する場合は、[×] をクリックしてください。電源が不足しているときは、延長ケーブルを使用せずに直接接続してください。

4 付属ソフトウェア(Windowsのみ)

ここでは、本製品の付属ソフトウェアの説明をします。付属ソフトウェアは、Windows 専用です。Mac OS には対応しておりませんのでご注意ください。

付属ソフトウェアの概要

付属のソフトウェアの概要を説明します。

Buffalo Tools

● **使いかた**
それぞれのマニュアルを参照してください。Buffalo Tools のマニュアルは、ドライブナビゲーターから表示できます（P10 参照）。

● **お問合せ先**
株式会社バッファローサポートセンター（マニュアル「はじめにお読みください」に記載）へお問合せください。

TurboPC EX

TurboPC EX は、Windows のファイルコピー／移動の機能を高速化するソフトウェアです。

Backup Utility

Backup Utility は、パソコンのデータを簡単にバックアップ・復元できるソフトウェアです。

RAMDISK Utility

RAMDISK Utility は、パソコンに搭載されているメモリーの領域を仮想のハードディスク「RAMDISK」として使用するソフトウェアです。RAMDISK は、コンピューター（マイコンピュータ）にハードディスクとして認識され、データの読み書きを行うことができます。

Eject Utility

Eject Utility は、USB 接続機器（USB メモリー、USB ハードディスクなど）をパソコンから安全に取り外すためのユーティリティーです。機器（ドライブ）ごとにアイコンを変更できますので、取り外す機器が分かりやすく、簡単に取り外しができるようになります。

Easy File Sort

Easy File Sort は、デスクトップに常駐し、ファイル整理を助けるソフトウェアです。いつの間にか溜まってしまうファイルを Easy File Sort にドラッグ＆ドロップすれば、ファイルの種類に従って、自動的にフォルダにコピー／移動させることができます。コピー／移動先のフォルダをユーザー自身で設定できるほか、詳細な仕分けの条件を指定することができます。

Buffalo Tools Launcher

Buffalo Tools Launcher は、簡単にソフトウェアを起動させるためのランチャーです。

Disk Formatter

本製品などのドライブ機器を簡単にフォーマットすることができるソフトウェアです。本製品をFAT32 形式でフォーマットすることができますが、NTFS 形式のフォーマットはできません。

● 使いかた

Disk Formatter のマニュアルを参照してください。Disk Formatter のマニュアルは、ドライブナビゲーターから表示できます（P10 参照）。

● お問合せ先

株式会社バッファローサポートセンター（マニュアル「はじめにお読みください」に記載）へお問合せください。

SecureLockMobile

AES 暗号化ソフトウェアです。本製品内に暗号化ボックスと呼ぶ暗号化した領域を作成し、その中にデータを保存することで暗号化できます。暗号化ボックスを開くにはパスワードが必要なため、他の人にデータを閲覧されるのを防止できます。

「SecureLockMobile」は、本製品から起動しますので、パソコンにソフトウェアをインストールすることなくお使いいただけます。そのため、出張先やお友達のパソコンなどで使用する場合も、パソコンの環境を変更せず使用できます。

● 使いかた

SecureLockMobile のマニュアルを参照してください。SecureLockMobile のマニュアルは、ドライブナビゲーターから表示できます（P10 参照）。

● お問合せ先

株式会社バッファローサポートセンター（マニュアル「はじめにお読みください」に記載）へお問合せください。

モバイルランチャー

Mozilla Firefox や Mozilla Thunderbird を、本製品から起動するためのソフトウェアです。

● 使いかた

マニュアル「はじめにお読みください」をご覧ください。

● 制限事項

モバイルランチャーの [設定を変更する] 内にある「製品を接続した時に、ハードディスクの自動再生ウィンドウをキャンセルする。」を選択することはできません。

● お問合せ先

株式会社バッファローサポートセンター（マニュアル「はじめにお読みください」に記載）へお問合せください。

Mozilla Firefox

インターネットのホームページを見るための Web ブラウザーです。ソフトウェアは、本製品に保存されているため、パソコンにインストールすることなく起動できます。

● **使いかた**
以下のホームページをご覧ください。
http://mozilla.jp/

「Mozilla Firefox」に関するお問い合わせ先は、以下のホームページをご覧ください。
※ 株式会社バッファローでは、「Mozilla Firefox」に関するお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

http://mozilla.jp/firefox/support/

Mozilla Thunderbird

メールソフトウェアです。ソフトウェアは、本製品にインストールされているため、パソコンにインストールする必要ありません。また、受信したメールなども本製品に保存しますので、本製品とともにメールの設定や受信データなども持ち運べます。

● **使いかた**
以下のホームページをご覧ください。
http://mozilla.jp/

「Mozilla Thunderbird」に関するお問い合わせ先は、以下のホームページをご覧ください。
※ 株式会社バッファローでは、「Mozilla Thunderbird」に関するお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

http://mozilla.jp/thunderbird/support/

ウイルスバスター 2012 クラウド（体験版）

ウイルスに加えて新種のネットワークウイルスの検出や駆除、ハッカーからの攻撃を遮断する不正侵入検知機能などを備えたウイルス対策ソフトウェアです。体験版のため 90 日間のご利用となります。

● 使いかた

ウイルスバスターのマニュアルを参照してください。マニュアルは、ウイルスバスターのインストール後、[スタート] －[すべてのプログラム] －[ウィルスバスター 2012 クラウド] －[ウィルスバスター 2012 ガイドブック] で表示されます。

ウイルスバスターのマニュアルを必ずお読みください

ウイルスバスターのマニュアルには、ウイルスバスターを使用するための注意事項やインストール方法が記載されています。ウイルスバスターを使用する前に必ずお読みください。

「ウイルスバスター」の操作方法や製品情報は、下記窓口までお問い合わせください。
※ 株式会社バッファローでは、「ウイルスバスター」に関するお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先：トレンドマイクロ株式会社　営業代表窓口
TEL　：0570-00-8326 ／ 03-5334-3650（IP 電話ご利用の場合など）
※音声メッセージが流れますので「1 番」をご選択ください。
営業日　：平日のみ　9:00 ～ 18:00
なお、年末年始は休日となります。予めご了承ください。

インストール / マニュアルの表示方法

付属ソフトウェアのインストールやマニュアルの表示は、ドライブナビゲーターから行います。以下の手順で行ってください。

※ Mozilla Firefox や Mozilla Thunderbird、SecureLockMobile、モバイルランチャーは、本製品から起動しますのでインストールできません（ドライブナビゲーターに表示されません）。

※ Mozilla Firefox や Mozilla Thunderbird のマニュアルは、ドライブナビゲーターから表示できません。ソフトウェアの概要のページに記載のホームページやヘルプをご覧ください。

1 **本製品をパソコンに接続します。**

2 **コンピュータ（マイコンピュータ）にある本製品のドライブをダブルクリックします。**

3 **「DriveNavi.exe」をダブルクリックします。**

ドライブナビゲーターが起動します。

※ Windows 7/Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、［DriveNavi.exe の実行］をクリックしてください。また、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか？」や、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、［はい］または［続行］をクリックします。

4 **ソフトウェアのインストールを行う場合は［かんたんスタート］－［ソフトウェアの個別インストール］を、マニュアルを表示する場合はドライブナビゲーターのトップ画面にある [マニュアルを読む] をクリックします。**

以降は画面の指示に従ってください。

5 仕様

仕様

※ 最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ (buffalo.jp) を参照してください。

インターフェース		USB 3.0
端子		USB 3.0 Micro-B
転送速度（理論値）		＜ USB 3.0 ＞最大 5Gbps(※) ＜ USB 2.0 ＞最大 480Mbps　＜ USB 1.1 ＞最大 12Mbps
出荷時フォーマット形式		NTFS（1 パーティション）
外形寸法 (W × H × D) ※突起物含まず		57 × 13 × 98 mm
電源		5V ± 5%
動作環境	温度	0 ～ 40℃
	湿度	20 ～ 80%(結露なきこと)
対応するパソコン		● USB 端子を搭載する次のパソコン ・Windows パソコン ・Mac（Intel 社製 CPU 搭載機のみ） ●当社製 USB ボード（別売）を搭載する次のパソコン ・Windows パソコン
対応 OS	Windows	Windows 7（64 ビット、32 ビット）/ Vista（64 ビット、32 ビット）/ XP（Media Center Edition を含む）
	Mac	Mac OS X 10.5 / 10.6 / 10.7

※ 本製品を、USB 3.0 で規定されている SS モード（最大転送速度 5Gbps）で使用するには、当社製 USB 3.0 インターフェース（または USB3.0 に対応したパソコン本体）が必要です。

SSD-PEU3 シリーズ ユーザーズマニュアル
2012 年 4 月 19 日 初版発行
発行　株式会社バッファロー

35012576-01